


# Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro

4 MPPT, до 5 000 Вт
Вхід для сонячної енергії

2 500 Вт
Вихід змінного струму

Підключення Plug & Play за 5 секунд

Інтегрована підтримка ШІ від Anker

---

Примітка: Характеристики та деталі продукції можуть змінюватися без попередження. Зверніться до офіційного сайту Anker SOLIX для отримання актуальної та точної інформації.

# Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro

| Параметри масиву сонячних панелей | |
|---|---|
| Максимальна вхідна напруга PV | 60 В постійного струму |
| Максимальний вхідний струм PV | 36× 4 А постійного струму |
| Максимальний індекс PV | 45× 4 А постійного струму |
| Максимальна вхідна потужність PV | 1 250× 4 / 5 000 Вт |
| Діапазон напруги MPPT | 16–50 В постійного струму |
| Кількість MPPT | 4 |
| **Дані про батарею** | |
| Тип акумулятора | LiFePO4 / LFP |
| Номінальна напруга акумулятора | 16 В постійного струму |
| Максимальний струм заряду | 180 А постійного струму |
| Максимальний струм розряду | 180 А постійного струму |
| Номінальна потужність (один пристрій) | 2 500 Вт |
| Номінальна енергія | 5 024 Вт/год |
| Номінальна ємність | 314 Ah |
| **Вхід змінного струму (робота від мережі)** | |
| Максимальна вхідна потужність змінного струму | 3 600 Вт |
| Максимальний вхідний струм змінного струму | 16 AAC |
| Максимальна потужність заряду змінного струму | 2 500 Вт |
| Максимальний струм заряду змінного струму | 10.9 AAC |
| Номінальна вхідна напруга змінного струму | L+N+PE, 220 / 230 VAC, 50 Гц |
| **Вихід змінного струму (робота від мережі)** | |
| Вихідна потужність змінного струму | 600 / 790 / 800 / 2 500 Вт |
| Максимальна видима потужність змінного струму | 600 / 790 / 800 / 2 500 VA |
| Максимальний вихідний струм змінного струму | 2.6 / 3.4 / 3.5 / 10.9 AAC |
| Номінальна вихідна потужність змінного струму | 600 / 790 / 800 / 2 500 Вт |
| Номінальна видима потужність змінного струму | 600 / 790 / 800 / 2 500 VA |
| Номінальний вихідний струм змінного струму | 2.6 / 3.4 / 3.5 / 10.9 AAC |
| Номінальна вихідна напруга змінного струму | L+N+PE, 220 / 230 VAC, 50 Гц |
| Діапазон коефіцієнта потужності | 0.8 відставання - 0.8 випередження |
| **Вихідний струм змінного струму (автономний, без живлення від мереж)** | |
| Максимальна вихідна потужність змінного струму | 2 500 Вт |
| Максимальний вихідний струм змінного струму | 10.9 AAC |
| Максимальна вихідна потужність обходу змінного струму | 3 600 Вт |
| Максимальний струм обходу змінного струму | 16 AAC |
| Номінальна вихідна напруга змінного струму | L+N+PE, 220 / 230 VAC, 50 Гц |
| **Захист** | |
| Захист від перенапруги | Так |
| Захист від недостатньої напруги | Так |
| Захист від перевантаження струму | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від надмірного розвантаження | Так |
| Виявлення острівкування | Так |
| Виявлення імпедансу ізоляції | Так |
| Захист від перенапруги | Так |
| **Загальні параметри** | |
| Розміри (Д × В × Г) | 460 × 305 × 355 мм |
| Вага | 50 кг |
| Клас захисту | Клас I |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Топологія інвертора | Ізольована |
| Тип бездротового зв'язку | Bluetooth, Wi-Fi (2,4 ГГц) |
| Діапазон робочих температур | Від -20 до 55 °C |
| Максимальна висота | 4 000 м |
| Гарантія | 2 роки |
| Термін служби продукту | 15 років |

# Розширювальна батарея Anker SOLIX BP5000

| Дані про батарею | |
|---|---|
| Тип акумулятора | LiFePO4 / LFP |
| Номінальна напруга акумулятора | 16 В постійного струму |
| Максимальний струм заряду | 180 А постійного струму |
| Максимальний струм розряду | 180 А постійного струму |
| Номінальна потужність (один пристрій) | 2500 Вт |
| Номінальна енергія | 5024 Вт/год |
| Номінальна ємність | 314Ah |
| **Загальні параметри** | |
| Розміри (Д × В × Г) | 460 × 254 × 332,5 мм |
| Вага | 42 кг |
| Гарантія | 2 роки |
| Термін служби продукту | 15 років |
| Клас захисту | Клас I |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Діапазон робочих температур | Від -20 до 55 °C |
| Максимальна висота | 4 000 м |